

* ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ PIC

`movlw ddh`

`mov` = move = μετακινώ | `l` = literal = κυριολεκτικά

`w` = W reg = work register | `ddh` = Data₁₆ = Δεδομένα₁₆

Μετακίνησε το όρισμα της εντολής, στον καταχωρητή W.

`movlw 8Ah`



8Ah

W reg

File Registers

| | |
|-----|---|
| : | : |
| 20h | |
| 21h | |
| 22h | |
| 23h | |
| 24h | |
| : | : |
| 29h | |
| 2Ah | |
| : | : |
| 2Fh | |
| 30h | |
| 31h | |
| 32h | |

* ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ PIC

movwf aah

mov = move = μετακινώ **w** = W reg = work register

f = file registers **aah** = Address₁₆ = Διευθύνσεις₁₆

Μετακίνησε το περιεχόμενο του καταχωρητή W,
στον file register με διεύθυνση aah.

movwf 23h



File Registers

| | |
|-----|-----|
| : | : |
| 20h | |
| 21h | |
| 22h | |
| 23h | 8Ah |
| 24h | |
| : | : |
| 29h | |
| 2Ah | |
| : | : |
| 2Fh | |
| 30h | |
| 31h | |
| 32h | |

8Ah

W reg

* ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ PIC

movf aah,w

mov = move = μετακινώ **w** = W reg = work register

f = file registers **aah** = Address₁₆ = Διευθύνσεις₁₆

Μετακίνησε το περιεχόμενο του file register με διεύθυνση aah, στον καταχωρητή W.

movf 23h,w 

File Registers

| | |
|-----|-----|
| : | : |
| 20h | |
| 21h | |
| 22h | |
| 23h | 8Ah |
| 24h | |
| : | : |
| 29h | |
| 2Ah | |
| : | : |
| 2Fh | |
| 30h | |
| 31h | |
| 32h | |

8Ah

W reg